



## Meinberg Funkuhren

Lange Wand 9  
D-31812 Bad Pyrmont  
Telefon: (0 52 81) 93 09-0  
Telefax: (0 52 81) 93 09-30  
<https://www.meinberg.de>  
[info@meinberg.de](mailto:info@meinberg.de)

## AV5: DCF77 Antennenverteiler 5-fach, intern (Europakarte)

DCF77 Verteiler AV5 verteilt das DCF77-Eingangssignal auf fünf potentialfreie Ausgänge

### Features

- Verteiler AV5

### Produktbeschreibung

DCF77 Verteiler AV5 im Europakartenformat.

Die Baugruppe AV5 verteilt ein amplitudenmoduliertes DCF77-Eingangssignal auf fünf getrennte Ausgänge. Das Ausgangssignale stehen sowohl an der Messerleiste als auch an SMB-Antennenbuchsen auf der Platine potentialfrei und unverstärkt zur Verfügung und ist an den Empfangskreis von Meinberg AM-Funkuhren angepaßt.

Durch Modifikationen auf der Platine läßt sich die Baugruppe auch auf andere Empfangskreise anpassen.

Frontplatte 4TE/3HE

## Eigenschaften

<b>Eingangssignale</b>	1 DCF77 Antenne
<b>Verstärkung</b>	optional
<b>Abmessungen der Frontplatte</b>	4TE/3HE (20mm x 128mm)
<b>Elektr. Anschlüsse</b>	64-polige VG-Leiste DIN 41612 SMB-Subminiatur-Koaxial-Stecker
<b>Spannungsfestigkeit</b>	ca. 4000V
<b>Betriebsspannung</b>	+5 V DC
<b>Stromaufnahme</b>	ca. 20mA
<b>Platinenformat</b>	160 mm x 100 mm, 1,5 mm Epoxy
<b>Garantie</b>	3 Jahre Herstellergarantie
<b>RoHS-Status des Produkts</b>	Dieses Produkt ist RoHS-konform.
<b>WEEE-Status des Produkts</b>	Dieses Produkt fällt unter die B2B-Kategorie. Zur Entsorgung kann es an den Hersteller übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen.

### Handbuch

Für dieses Produkt steht kein ONLINE Handbuch zur Verfügung: [1][Anfrage per Mail](#)

### Links:

[1] <mailto:info@meinberg.de>