



Meinberg Funkuhren

Lange Wand 9
D-31812 Bad Pyrmont
Telefon: (0 52 81) 93 09-0
Telefax: (0 52 81) 93 09-30
<https://www.meinberg.de>
info@meinberg.de

HUC80E: Nebenuhrentreiber (Europakarte)

HUC80E Nebenuhrentreiber

Meinberg HUC80E Nebenuhrentreiber für max. 80 Nebenuhren, mit Sekunden- und Minutenstromlinie ,Impulsspannung 12V oder 24V umschaltbar und kurzschlußfesten Impulsausgängen

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich bzw. wurde ersetzt. Wir leisten natürlich weiterhin Support für die bereits ausgelieferten Geräte. Bitte wenden Sie sich an unsere [1][Verkaufsabteilung](#).

Features

- Für max. 80 Nebenuhren
- Impulsspannung 12V oder 24V umschaltbar
- Sekunden- und Minutenstromlinie mit Kontroll LEDs
- Impulsausgänge kurzschlußfest
- Spannungsversorgung der Funkuhr

Eigenschaften

Bedienelemente	Taster zum Setzen der Nebenuhrenlinie
Pulsausgänge	Impulsspannung: 12V/24V umschaltbar Impulsstrom: 0,6A max. (24V), 1,2A max. (12V) Impulslänge: 1s (Minutenlinie), 0,5s (Sekundenlinie) Impulsausgänge kurzschlußfest
Abmessungen der Frontplatte	10TE/3HE (50mm x 128mm)
Elektr. Anschlüsse	Mischleiste Bauform F (24-polig) und Bauform H (7-polig) nach DIN 41612
Betriebsspannung	Eingang: 230V/50Hz Ausgang: +5V, 350mA (Versorgung der Funkuhr)
Platinentyp	Europakarte
Platinenformat	160 mm x 100 mm, 1,5 mm Epoxy
Temperaturbereich	Betrieb: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) Lagerung: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Luftfeuchtigkeit	Max. 85 % (nicht kondensierend) bei 40 °C

Handbuch

Das deutsche Handbuch steht als PDF zum Download zur Verfügung: [2][Download \(PDF\)](https://www.meinberg.de/download/docs/manuals/german/huc80e.pdf)

Links:

[1] <mailto:sales@meinberg.de>

[2] <https://www.meinberg.de/download/docs/manuals/german/huc80e.pdf>