



## Meinberg Funkuhren

Lange Wand 9  
D-31812 Bad Pyrmont  
Telefon: (0 52 81) 93 09-0  
Telefax: (0 52 81) 93 09-30  
<https://www.meinberg.de>  
[info@meinberg.de](mailto:info@meinberg.de)

## P-TRON: Überspannungsschutz

Zwischenstecker mit auswechselbarem Gasableiter für koaxiale Signalschnittstellen.  
Anschluss: N-Connector Buchse-Buchse

Der Überspannungsschutz für koaxiale Leitungen wird in die Antennenzuleitung geschaltet und legt den Außenleiter auf Erdpotential. Der Erdanschluß ist auf möglichst kurzem Wege über den mitgelieferten Montagewinkel zu realisieren. Der Überspannungsschutz ist mit zwei N-Norm Buchsen ausgestattet. P-TRON hat keinen dedizierten Eingang/Ausgang und keine bevorzugte Einbaulage.

### Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich bzw. wurde ersetzt. Wir leisten natürlich weiterhin Support für die bereits ausgelieferten Geräte. Bitte wenden Sie sich an unsere [1][Verkaufsabteilung](#).

Dieses Produkt wurde ersetzt durch: [2]

### Features

- Überspannungsschutz für koaxiale Leitungen
- Einfache Montage

## Eigenschaften

<b>Frequenzbereich</b>	DC - 3.2 GHz
<b>Nennableitstoßstrom</b>	50kA / $I_{sn}(8/20)\mu s$ mehrfach Blitzeinschlag fähig: 10 Einschläge mit maximal 20kA
<b>Ansprechzeit</b>	100ns max.
<b>Features</b>	Auswechselbarer Gasableiter Spritzwassergeschützt Ableiter Bemessungsspannung: 90V
<b>Erdung</b>	Durch mitgelieferten Montagewinkel oder ein Erdungskabel von maximal 1m Länge und einem minimalen Durchmesser von 3,5mm <sup>2</sup> /10AWG (nicht im Lieferumfang enthalten)
<b>Lieferumfang</b>	Überspannungsschutz und Montagewinkel
<b>RoHS-Status des Produkts</b>	Dieses Produkt ist RoHS-konform.
<b>WEEE-Status des Produkts</b>	Dieses Produkt fällt unter die B2B-Kategorie. Zur Entsorgung kann es an den Hersteller übergeben werden. Die Versandkosten für den Rücktransport sind vom Kunden zu tragen, die Entsorgung selbst wird von Meinberg übernommen.

### Handbuch

Für dieses Produkt steht kein ONLINE Handbuch zur Verfügung: [3][Anfrage per Mail](#)

### Links:

[1] <mailto:sales@meinberg.de>

[2] <https://www.meinberg.de/german/products/mbg-spro.htm>

[3] <mailto:info@meinberg.de>